

EPC-408io TCP/IP I/O控制/通訊轉換器



功能特色

- 支援 RS-485 通訊介面。
- 自動偵測 10/100Mbps Ethernet 介面。
- 提供RS-485至Ethernet的高速資料傳輸轉換功能。
- 提供2組輸入及2組Relay輸出, 搭配軟體使用, 可做消防偵測的警報觸發 (或開門) 等輸入輸出連動應用。
- 支援 Web Browser 設定參數, 方便使用及維護
- 可透過工具程式下載組態參數或設定 IP。
- 支援DHCP Client。
- 支援 TCP Server / Client 及 UDP Server / Client 連線模式。
- TCP Server Mode 時支援 Keep Alive Check 及 遠端閒置超時關閉連線設定。
- TCP Client Mode 時支援自動連線模式及資料連線模式。
- RS-485 支援 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps 速率。
- RS-485 支援 偶同位、奇同位及無同位元檢查設定。
- 具Watchdog功能，以確保主機能維持正常運作。
- 產品符合EMS、EMI測試標準。

訂購資訊

- 包裝內容：
- EPC-408io x 1
 - 光碟 x 1
 - AC-DC 電源變壓器

規格

型號	EPC-408io
處理器	32 Bit
通訊介面	TCP/IP：10/100 Mbps Serial：RS-485
輸入點	2 組偵測輸入
輸出點	2 組Relay輸出 (NO/NC x 2)
輸入電源	DC 12V, 150mA (Max)
傳輸速率	2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps Parity: None, Data bits: 8, Stop bit: 1
工作溫度	-40°C ~70°C / -40°F ~158°F
相對溼度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	95×62×28 (L×W×H)
重量	80g